



ChilliNet Zubehör

Wandbedienstellen für Chilli Serie

Ausstattungsmerkmale

- Abrufen von 4 Lichtszenen und Aus
- Manuelle Helligkeitsanpassung Raise & Lower (je nach Ausführung)
- Frei konfigurierbare Zonenzuweisung
- Slimline Design mit Edelstahlfront (gebürstet)
- Beleuchtete Funktionstasten
- Einzelkontrolle oder Mehrfachvernetzung
- Einfache Verkabelung über Klemmleiste
- Für CAT5 Standardkabel oder höher ausgelegt
- CE-konform
- ISO9001:2015 zertifiziert

Bestell-Informationen

01-203-00	5 Tasten, Edelstahlfront, gebürstet
01-213-00	5 Tasten Raise & Lower, Edelstahlfront, gebürstet
75-023-00	Aufputzgehäuse, Kunststoff, weiß
75-025-00	Unterputzgehäuse, Metall
75-024-00	Unterputzgehäuse, Trockenbau, Kunststoff

Abmessungen:

86mm (H) x 86mm (B) x 6,7mm (T), 27,5mm Einbautiefe

Gewicht: 0,12kg



Übersicht

ChilliNet Wandbedienstellen sind in zwei verschiedenen Ausführungen lieferbar und ermöglichen eine Wiedergabe von 4 programmierbaren Lichtszenen mit Fade-Zeiten.

Die Wandbedienstellen sind für den Zonenbetrieb ausgelegt und können jederzeit neu einer Zone zugewiesen werden. Zusätzlich sind Wandbedienstellen mit einer Funktion zur manuellen Helligkeitsanpassung (Raise & Lower) erhältlich.

Alle Wandbedienstellen sind für die Montage in eckigen UK-Unterputz oder Wandgehäusen entwickelt. UK-Unterputz oder Wandgehäuse sind direkt von Zero 88 erhältlich.

Kontakt zu uns

+44 (0)1923 495495

enquiries@zero88.com

www.zero88.com

Cooper Lighting Solutions
Usk House, Lakeside,
Llantarnam Park,
Cwmbran, NP44 3HD. UK

Technische Änderungen an den aufgeführten Produkten, sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Zero 88 ist ein eingetragenes Warenzeichen.

Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

© 2020 Cooper Lighting Solutions
Alle Rechte vorbehalten.

ChilliNet_Control Panels_Datenblätter_DE_Rev6_0920

